

PCCE est une source centrale à haute efficacité énergétique pour l'alimentation des luminaires (LSC) de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et/ou des Travailleurs (ERT).

Sa gamme de puissances convient particulièrement aux établissements où le nombre de points lumineux est élevé, c'est-à-dire où les parties communes sont nombreuses ou très étendues. Avec son rendement amélioré et ses faibles pertes, PCCE est parfaitement adapté aux bâtiments éco-conçus. Son système de télésurveillance répond aux obligations réglementaires de maintenance. Des qualités qui en font la première source HQ Energie. La Source Centrale PCCE s'adapte aussi en Dispositif de Balisage Renforcé (DBR), grâce au coffret Interface LSC+DBR. Elle permet aux LSC FLUOBAT LED et FLUOBAT TEMPO, configurés en mode «DBR», de clignoter sur alerte incendie et de faciliter l'évacuation des personnes en situation de handicap.

Pour les installateurs, simple et rapide.

- **Le tableau de sécurité incorporé** regroupe raccordement, protections, reports et commandes à distance.
- **Batteries montées et vérifiées en usine.**
- **Ensemble énergie** conçu pour une ventilation des locaux techniques sans contrainte supplémentaire.
- **Possibilité d'ajouter des coffrets anti-panique.**

Pour les exploitants, sérénité et efficacité.

- **Réduction de la facture d'électricité : par un rendement optimisé**
 - secteur présent : >95%
 - en secours : 99%
- **Utilisation de luminaires à LED recommandés.**
- **Efficacité énergétique : les nouveaux produits de marque AEES concourent à l'obtention de la marque HQ Energie** qui caractérise des produits dont la fonction a été totalement repensée pour diminuer leur consommation énergétique globale.
- **Eco-gestion et télésurveillance :** PCCE est équipé d'un système de télémaintenance, I-Care. Associé à un contrat de maintenance, il permettra de prévenir toute défaillance de batterie et déclenchera, en cas de nécessité, l'intervention des techniciens.

Avec PCCE, gardez toute la maîtrise de votre éclairage de sécurité !



Au-delà du produit.

Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits selon vos besoins, et même lancer des devis.

Une assistance à l'installation et à la mise en service :

Besoin d'un conseil pour la pose ? Vous cherchez un accessoire pour un cas difficile ? Comment raccorder la télécommande ou tester l'installation ? Nos techniciens vous assistent dans vos projets.

Code	Désignation	Tension Entrée (Vac)	Puissance		Distribution		DJ Amont Courbe D	Air mini* (m3)	Poids (kg)	Dimensions HxLxP (mm)
			(VA)	(W)	Standard	Max				
6008067	PCCE 10	Mono 230	1100	720	6	20	10 A	0.19	135	900x755x500
6008068	PCCE 20	Mono 230	1630	1060	6	20	10 A	0.24	140	900x755x500
6008069	PCCE 30	Mono 230	3260	2120	12	20	20 A	0.49	215	900x755x500
6008070	PCCE 55	Mono 230	5570	3620	12	20	32 A	0.65	290	1200x755x500
6008071	PCCE 85	Mono 230	8780	5700	12	24	50 A	1.08	400	1850x755x690
6008072	PCCE 110	Mono 400	11140	7240	12	24	40 A	1.35	475	1850x755x690
6008073	PCCE 150	Mono 400	14760	9590	12	24	50 A	1.89	605	1850x755x690
6008074	PCCE 175	Mono 400	17560	11410	12	24	63 A	2.16	700	1850x755x690

*PCCE fonctionne avec des luminaires AEES compatibles

**Volume d'air à renouveler conformément à la NF C 15 100 § 54-2

Accessoires

Code	Désignation
1021980	COFFRET ANTI-PANIQUE - 2 DÉPARTS / 4FU 8A (4A en 220 Vdc) 3.5kg H 256 x L 183 x P 135 Coffret de commande pour dispositif de balisage renforcé destiné à assurer l'interface entre l'équipement d'alarme incendie et l'installation des Luminaires FLUOBAT LED sur Source Centrale (LSC). Ce dispositif intègre la fonction télécommande demandée par la réglementation.
1022312	KIT 4 DÉPARTS FUSIBLES 2/6 A
1021988	KIT 4 DÉPARTS FUSIBLES 4/10 A
6014852	COFFRET INTERFACE LSC+DBR
6008748	SOURCE ALERTE

Pour optimiser votre installation

Test automatique hebdomadaire pour vérifier l'état de la batterie

Télécommande marche/arrêt (éventuellement horloge pour mise hors tension de l'installation en l'absence du public)

Système de télémaintenance I-Care pour la surveillance du bon fonctionnement de la source, y compris les tests d'autonomie à distance

Source Alerte pour le report défaut dans le local de sécurité conformément aux articles EL 8 et EL 15



Emerson Network Power IS SAS
30 avenue Montgolfier / BP90
69684 Chassieu Cedex France
T +33 (0) 4 72 47 63 77 / F +33 (0) 4 78 40 13 94
Aees@Emerson.com / www.Aees.fr
EmersonNetworkPower.com

Emerson. Consider it Solved and Emerson Network Power are trademarks of Emerson Electric Co. or one of its affiliated companies. All the other marks are the property of their respective owners. ©2015 Emerson Electric Co. PDS.EL-PCE-FR

AEES : La sécurité des installateurs
www.Eclairage-Securite.com

