

# TR3000

## Tableau de report d'exploitation



Le Tableau de Report d'Exploitation TR3000 permet de reporter les informations de détection et d'alarme de l'Équipement de Contrôle et de Signalisation Sensea.EC.

Équipé d'un afficheur alphanumérique, il permet l'affichage des zones en alarme ainsi que des points adressables.

Avec sa pile, le TR3000 sonne pendant une heure en cas de coupure de liaison avec l'ECS raccordé.

### Caractéristiques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Indice de protection            | IP30 IK04  |
| Coloris                         | Gris clair   |
| Dimensions                      | 125 x 125 x 130  |
| Tension de fonctionnement       | 10 Vcc à 28 Vcc  |
| Consommation en alarme          | 11,4 mA  |
| Consommation en dérangement     | 17,7 mA  |
| Ronfleur                        | Oui  |
| Batterie                        | 9 V  |
| Adressable                      | Individuel ou collectif  |
| Afficheur                       | Libellés de 24 caractères  |
| Voyant sous tension             | Vert   |
| Voyant veille restreinte        | Jaune  |
| Voyant dérangement              | Jaune  |
| Voyant alarme feu               | Rouge  |
| Voyant évacuation générale      | Rouge  |
| Bouton «Zone / Point»           | Passage du «mode zone» au «mode point» et vice versa                                       |
| Bouton «Suivant»                | Permet d'avancer dans les événements en cours  |
| Bouton «Précédent»              | Permet de remonter dans les événements en cours  |
| Bouton «Arrêt signal sonore»    | Arrêt signal sonore du ronfleur  |
| Qt avec alimentation du tableau | 7 TR3000 Maxi  |
| Qt avec alimentation externe    | 30 TR3000 Maxi   |
| Longueur de ligne               | En fonction de la section de câble et du nombre de TR300                                   |
| Associativité                   | Sensea.EC  |
| Certification                   | NF SSI   |
| Textes de référence             | Règle R7, série de normes NF S 61-930, règlement NF SSI, règlement du 25 juin 1980 modifié |

| Code     | Référence | Désignation  |
|----------|-----------|--|
| NUG31306 | TR3000    | Tableau de report à afficheur TRE d'adresses de points |