

PCC-230Vac

Sources centralisées

Sources centralisées à courant alternatif PCC de 600VA à 25kVA d'autonomie 1h et 6h, pour l'alimentation centralisée des installations d'éclairage de sécurité des Etablissements Recevant du Public et/ou des Travailleurs ou comportant des locaux à sommeil (d'au moins 20 lits et sans source de remplacement type JOUR, PE). Elles sont propices à tous les établissements où le nombre de points lumineux est élevé, où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues, etc...

La source centrale PCC s'adapte aussi en Dispositif de Balisage Renforcé (DBR), grâce au coffret interface "LSC+DBR". Elle permet aux Luminaires sur Source Centrale FLUOBAT LED et FLUOBAT TEMPO, configurés en mode «DBR», de clignoter sur alerte incendie et de faciliter l'évacuation des personnes en situation de handicap (PSH).

Pour les Installateurs, rapidité et sécurité.

- **Le tableau de sécurité** incorporé accessible par clé regroupe le raccordement, les protections, les reports et les commandes à distance.
- **Les batteries** montées et vérifiées en usine, simplifient et réduisent les temps des mises en service.
- **L'ensemble d'énergie** conçu pour une ventilation des locaux techniques sans contrainte supplémentaire...

Pour les exploitants, tranquillité et sérénité.

- **Une signalisation** claire et visible pour une exploitation simple et conviviale.
- **Des tests périodiques** efficaces pour un entretien permanent et réglementaire.
- **Des diagnostics précis par codes événements courts**, pour une assistance immédiate et utile.
- **Des équipes après vente régionales**, à votre écoute, toujours prêtes à intervenir, pour une maintenance rapide et renforcée.



Au-delà du produit.

Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits selon vos besoins, et même lancer des devis.

Une assistance à l'installation et à la mise en service :

Besoin d'un conseil pour la pose ? Vous cherchez un accessoire pour un cas difficile ? Comment raccorder la télécommande ou tester l'installation ? Nos techniciens vous assistent dans vos projets.

PCC-230Vac

Sources centralisées

Code	Désignation	Sortie / Utilisation		Dj Amont Courbe D	Distribution Std / max* *	AIR mini (m ³ * **)	Poids (kg)	Dimensions H x l x P (mm)
		Tension	Puissance					
Autonomie 1 heure - Tous les établissements où l'éclairage de sécurité d'ambiance est très significatif								
6000299	PCC 06 - D	230 Vac	600 VA	10 A	6Dpt FU2A 20	0.15	120	900 x 755 x 500
1022482	PCC 10 - D		1 000 VA	16 A	6Dpt FU2A 20	0.23	140	900 x 755 x 500
1022483	PCC 20 - D		2 000 VA	25 A	6Dpt FU2A 20	0.46	215	900 x 755 x 500
1022484	PCC 30 - D		3 000 VA	32 A	6Dpt FU4A 20	0.60	290	1 200 x 755 x 500
6002684	PCC 45 - D		4 500 VA	40 A	12Dpt FU4A 20	0.72	320	1 200 x 755 x 500
1022485	PCC 55 - D		5 500 VA	50 A	12Dpt FU4A 20	0.90	350	1 200 x 755 x 500
1022486	PCC 75 - D*		7 500 VA	32 A ^{TRI}	12Dpt FU6A 20	1.48	537	1 850 x 755 x 690
1022487	PCC 100 - D*		10 000 VA	32 A ^{TRI}	12Dpt FU6A 20	1.56	563	1 850 x 755 x 690
6011518	PCC 120 - D		12 000 VA	40 A ^{TRI}	12Dpt FU10A 20	2.70	940	1 900 x 755 x 690
1022488	PCC 150 - D*		15 000 VA	40 A ^{TRI}	12Dpt FU10A 20	2.70	940	1 900 x 755 x 690
1021308	PCC 200 - C*	230 Vac	20 000 VA	50 A ^{TRI}	12Dpt FU10A 24	3.60	1 560	2 x (1 800 x 800 x 650)
1021309	PCC 250 - C*		25 000 VA	50 A ^{TRI}	12Dpt FU10A 24	3.60	1 690	2 x (1 800 x 800 x 650)

Autonomie 6 heures - Tous les établissements avec au moins 20 lits et sans source de remplacement (type JOUR, PE)								
6003683	PCC 06 - D 6h	230 Vac 50 Hz	600 VA	16 A	6Dpt FU2A 20	0.48	197	900 x 755 x 500
6004202	PCC 10 - D 6h		1 000 VA	25 A	6Dpt FU2A 20	0.78	280	1 200 x 755 x 500
6004206	PCC 20 - D 6h		2 000 VA	32 A	6Dpt FU2A 20	1.56	540	1 850 x 755 x 690
6004207	PCC 30 - D 6h		3 000 VA	40 A	6Dpt FU4A 20	2.16	700	1 850 x 755 x 690
6004208	PCC 45 - D 6h		4 500 VA	50 A	12Dpt FU4A 20	2.38	1 000	2 x (1 850 x 755 x 690)

Accessoires								
1021980	COFFRET ANTI-PANIQUE - 2 DÉPARTS / 4FU 8A (4A en 220 Vdc) 3.5Kg - H 256 x l 183 x P 135. Coffret de commande pour dispositif de balisage renforcé destiné à assurer l'interface entre l'équipement d'alarme incendie et l'installation des Luminaires FLUOBAT LED sur Source Centrale (LSC). Ce dispositif intègre la fonction télécommande demandée par la réglementation.							
1022312	KIT 4 DÉPARTS FUSIBLES 2/6 A							
1021988	KIT 4 DÉPARTS FUSIBLES 4/10 A							
6014852	COFFRET INTERFACE LSC+DBR							
6008748	SOURCE ALERTE							

* 400 Vac triphasé

** Le « Module intégré ANTI-PANIQUE (2 Départs) » prend l'encombrement de « 4 Départs - FU bipolaire / DJ bipolaire » (1 seul module par coffret)

*** Volume d'air minimum à renouveler conformément à la NFC 15 100 § 54-2

Autres puissances : nous consulter

Options (uniquement sur consultation)								
Test auto journalier								
Télécommande de mise à l'arrêt								
Des départs 6 disjoncteurs avec ou sans contact CSP ou CSD								
Des départs supplémentaires fusibles ou disjoncteurs								
2 Départs Anti-Panique intégrés (module max.1)								

Normes								
Conformes selon les normes :				NFC 71 815 / EN 50 171 NFC 58 311 / NF C 15 100 Directive basse tension DBT 93/68/CEE Directive CEM 89/336/CEE				



Emerson Network Power IS SAS
30 avenue Montgolfier / BP90
69684 Chassieu Cedex France
T +33 (0) 4 72 47 63 77 / F +33 (0) 4 78 40 13 94
Aees@Emerson.com / www.Aees.fr
EmersonNetworkPower.com

Emerson. Consider it Solved and Emerson
Network Power are trademarks of Emerson
Electric Co. or one of its affiliated companies.
All the other marks are the property of their
respective owners. ©2015 Emerson Electric Co.
PDS.EL-PCC-FR

AEEES : La sécurité des installateurs
www.Eclairage-Securite.com



Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être utilisées contractuellement. Notre société a une politique de développement et d'amélioration continue de ses produits, et par conséquent se réserve le droit de modifier toute information sans préavis. Crédits Photos : Georges Rivalain, iStockPhoto, Fotolia.